AD 2 BATTERY SET

Der Akku-Aschesauger AD 2 Battery Set mit 18-V-Akku, 14-l-Metallbehälter und zuverlässiger Kärcher ReBoost Filterabreinigung entfernt Asche ohne Schmutzkontakt.



Made in Europe

18V

AKKU INBEGRIFFEN

REAL TIME TECHNOLOGY

KÄRCHER ReBoost FILTERREINIGUNG

3 × PUSH

Bestell-Nr. **1.348-301.0**

- Filterabreinigung, Anlehnposition
- 18-V-Akkuplattform, 13 min Laufzeit, 14-l-Metallbehälter, 1,2-m-Schlauch
- 18-V-Akku, Ladegerät, flammhemmender Flachfaltenfilter

Technische Daten

EAN-Code		4054278662077
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme	**W**	200
Saugleistung	**W**	45
Vakuum	**mbar**	max. 95
Luftmenge	**l/s**	max. 22
Behältergröße	**l**	14
Nennweite Zubehör	**mm**	35
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	**V**	18
Kapazität	**Ah**	2,5
Laufzeit je Akkuladung	**min**	ca. 13 (2,5 Ah)
Akkuladezeit mit Standardladegerät	**min**	300
Ladestrom	**A**	0,5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	**V**	100 – 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	**Hz**	50 – 60
Schallleistungspegel	**dB(A)**	78
Farbe		Schwarz
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	3,9
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	6,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	328 × 343 × 431

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
Ladezubehör: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
Länge Saugschlauch: 1,2 m
Material Saugschlauch: Metall, ummantelt
Grobschmutzfilter
Grobschmutzfilter, Material: Metall

Ausstattung

Flachfaltenfilter: Polyester, flammhemmend
Behältermaterial: Metall
Intelligentes Display: Im Akku integriert
Filterreinigungsfunktion
AnlehnpositionAnlehnposition
Komfortabler Haltegriff am BehälterKomfortabler Haltegriff am Behälter
Ablagefläche für Kleinteile

AD 2 Battery Set, 1.348-301.0, 2026-11-13

[2] Durch die Verwendung des Kärcher Filterreinigungssystems wird die Saugleistung nach fünf Saug- und Filterreinigungszyklen um bis zu 80% wiederhergestellt. Basierend auf internen Tests bei Blende 10.





18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Maximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität.
- Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladezustands.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.



1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter

- Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt.
- Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.



Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)

- Höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung.

AD 2 Battery Set, 1.348-301.0, 2026-11-13

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON AD 2 BATTERY SET
1.348-301.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	■
	2	2.445-100.0		■
Battery Power 18/50	3	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
SAUGER				
Filter				
Flachfaltenfilter KFI 7420	9	6.415-953.0	Flachfaltenfilter KFI 7420 für langanhaltende Saugleistung[2)].	■
Düsen				
Extra lange Fugendüse	10	2.863-307.0	Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	11	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.